

Santel Inverter Sash



二灯用

- 定評ある板バネ式高効率サンテルインバータサッシです。
- 電圧フリー(100~242V対応)、周波数フリー(50、60Hz対応)
- マルチランプ対応 (FL40/FLR40/FHF32)
- 安定器は防水性に優れた日立製品を使用しています。防水性能保護等級7(JIS C 0920:2003)防浸形(WT)
- 消費電力は40W2灯式で使用した場合、約32%の省エネタイプです。
- サンテル3型/防水ソケット型も製作可能です。

注1：ランプは別売です。
注2：分離コネクタはオプションです。



一灯用

注1：ランプは別売です。

看板灯使用例 (FL40W、電圧100V時)

従来銅鉄安定器 49W(1灯用)×2	32% 省エネ
98W (100%)	防水型インバータ 2灯用 67W (68%)

銅鉄安定器を防水形インバータにすることにより、高効率化^{※1}と32%省エネ化。
※1：力率を1に近づける事（皮相電流=有効電力）で入力電流が減少。

※入力電流は100Vの場合です。

品番	SSI-404-1	SSI-404-2	SSI-403別1	SSI-403別2	SSI-324-1	SSI-324-2
F L、F L R、F H F	40W	40W	40W	40W	32W	32W
全長 (mm)	1220	1220	1220	1220	852	852
取付ピッチ (mm)	1140	1140	1140	1140	784	784
高さ (mm)	94	94	64	64	94	94
製品重量 (kg)	1.1	1.5	1.4	1.7	1.0	1.3
定格周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
100V/200V共用入力電流 (A) / 消費電力 (W)	0.36/35	0.68/67	0.36/35	0.68/67	0.31/30	0.58/57
適合ランプ	FL-40SD	FL-40SD	FL-40SD	FL-40SD	FL-32SD	FL-32SD
	FLR-40SD	FLR-40SD	FLR-40SD	FLR-40SD	FLR-32SD	FLR-32SD
	FHF32EX	FHF32EX	FHF32EX	FHF32EX		
梱包数 / 価格	16/11,200	10/12,900	16/11,950	10/13,650	16/11,200	10/12,900

品番	SSI-323別1	SSI-323別2	SSI-204-1	SSI-204-2	SSI-203別1	SSI-203別2
F L、F L R	32W	32W	20W	20W	20W	20W
全長 (mm)	852	852	602	602	602	602
取付ピッチ (mm)	784	784	530	530	530	530
高さ (mm)	64	64	94	94	64	64
製品重量 (kg)	1.3	1.6	0.9	1.2	1.2	1.4
定格周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
100V/200V共用入力電流 (A) / 消費電力 (W)	0.31/30	0.58/57	0.19/19	0.36/35	0.19/19	0.36/35
適合ランプ	FL-32SD	FL-32SD	FL-20SD	FL-20SD	FL-20SD	FL-20SD
	FLR-32SD	FLR-32SD	FLR-20SD	FLR-20SD	FLR-20SD	FLR-20SD
梱包数 / 価格	16/11,950	10/13,650	16/11,200	10/12,900	16/11,950	10/13,650

※二灯用の取り外し（分離）コネクタはオプションです。
※二灯用の場合、最大サッシ間隔は300mmになります。
※価格や製品の詳細につきましては、弊社代理店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先